

TV1	БУ4.770.153
TV2	БУ4.770.154
TV3	БУ4.770.185
L1	ДМ-0,6-60мкГн
L2	БУ4.777.085
R7, R29	СП5-28Б
R26	С5-16МВ-1-0,3 Ом±1%
DA1	К561ЛА7
DA2–DA5	КР544УД2А
VD1–VD5, VD7, VD8, VD15, VD17,	КД510А

C2, C4, C5, C8, C11, C12, C14, C18	К50-29
C17	К73-11
C21	К73-17

ИВЭ УАМ-63
Схема электрическая принципиальная

TV1 БУ4.770.153

Б14 М2000НМ1

зазор в центральном керне 0,1...0,2 мм

$w_{1-2} = 96$; Ø0,08мм

$w_{3-4} = 32$; Ø0,15мм

TV2 БУ4.770.154

Б30 М2000НМ1-16 зазор в центральном керне 0,4мм

$w_{1-2} = 490$; Ø0,08мм; $L_{1-2} = 71{,}4$ мГн

$w_{2-3} = 690$; Ø0,08мм; $L_{2-3} = 143{,}7$ мГн

$w_{4-5} = 50$; Ø0,08мм; $L_{4-5} = 0{,}82$ мГн

$w_{6-7} = 150$, Ø0,2мм; $L_{6-7} = 6{,}8$ мГн

TV3 БУ4.770.185

Б30 М2000НМ1-16 зазор в центральном керне 0,4мм

$w_{1-2} = 150$; Ø0,2мм; $L_{1-2} = 6{,}77$ мГн

$w_{2-3} = 12$; Ø0,2мм; $L_{2-3} = 90$ мкГн

$w_{7-8} = 17{,}5$; Ø0,4мм; $L_{7-8} = 100$ мкГн

$w_{6-7} = 21$; Ø0,4мм; $L_{6-8} = 465$ мкГн

$w_{5-6} = 10{,}5$; Ø0,4мм; $L_{5-8} = 778$ мкГн

$w_{4-5} = 12$; Ø0,1мм; $L_{4-8} = 1{,}2$ мГн

L2 БУ4.777.085

Б22 М2000НМ без зазора

$w = 2 \times 60$; Ø0,4мм; $L = 2 \times 2{,}7$ мГн

Моточные узлы
ИВЭ УАМ-63



TV1 БУ4.770.153

TV2 БУ4.770.154

TV3 БУ4.770.185

L1 ДМ-0,6-60мкГн

L2 БУ4.777.085

VD6 стаб.

VD9 стаб.

VD18 стаб.

VD16 КД221

R29 СП5-28Б-10кОм

R7 СП5-28Б-~~2,2кОм~~ 22кОм

DA1 K561ЛА7



DA2–DA5
КР544УД2А



ИВЭ УАМ-63


Б 6У-6.059